metallux

Aperçu de notre gamme

Joysticks de pouce



MJ-T10



MJ-T11

Joysticks de doigts



MJ-F11



MJ-F16



MJ-F12



MJ-F13



MJ-F14



MJ-F15

Joysticks de main



MJ-H10



MJ-H11

		MJ-T10	MJ-T11	MJ-F11	MJ-F16	MJ-F12	MJ-F13	MJ-F14	MJ-F15	MJ-H10	MJ-H11
Components	Système complet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Méchanique									●	●
	Poignée									●	
Nombre d'axes	1 axe	●	●	●	●	●	●		●	○	●
	2 axes	●	●			●	●	●	●	●	●
	3 axes					●	●		●		●
	multiaxial									●	○
Technologie de capteurs	Potentiomètre			●		●	●			●	
	Hall	●	●	●	●			●	●	●	●
Interfaces	Potentiomètre analogique			●		●	●			●	
	Potentiomètre pour crantâge, digitale					●	●			●	
	Potentiomètre Gray-Code					●	●			●	
	Hall ratiométrique 0,5 – 4,5 V	●	●	●	●			●	●	●	●
	CANOpen									●	○
	SAE J1939									●	○
	SPI	○	○		○			●	●	●	●
	PWM	○	○		○			○	○	○	○
Options méchaniques	Rappel au centre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Rappel au centre, soft control					●	●			○	
	Rappel fin de course			●	●						
	1 – 5 Crants, rappel au centre				●	●	●				
	1 – 4 Crants, position maintenue				●	●	●				
	Position maintenue sans crantâge			●		●	●				
	Angle max. x et y	22,5°	25,5°	30°	30°	26°	26°	19°	19°	20°	20°
Forme de glissière	Carrée					●	●		●	●	●
	Carrée guidée					●	●		●	●	●
	Ronde	●	●			○	○	●	●	●	●
	Ronde guidée	●	●			○	○		●	●	●
	Croix	○	●			●	●		●	○	○
	Un axe	●	●	●	●	●	●		●	○	○
Function de poignée	Bouton intérieur (homme mort)					●	●		●		
	Bouton extérieur (homme mort)					●	●				
	LED illumination				○						
	Vibration				○						
	Panneau configurable				○				○	●	●
	Longeur de poignée mm	12,7	23	55 / 65	56,6 à 76,4	55 à 70	55 / 65	51,4 à 56,3	52,1 à 63,1	200	38,7 / 45,2
Dimensions de montage	Découpe de montage mm	Ø 13,4	Ø 22,1	25 × 10,3	23 × 19	Ø 35	Ø 49	Ø 35,2	Ø 38,8	70 × 70	Ø 45 / 20,5
	Profondeur mm	12,7	14,1	9,4	9,4	41 à 62	37,5 à 62	17,6	17 / 25	44	25,5 / 19
	Type de montage	dessous	dessous	dessous	dessous	dessous	dessous	dessous	dessus / dessous	dessus	dessus / dessous

Autres configurations sur demande

Légende : ● Standard ○ Option Toute mesures en mm